


HomeSiren


Бездротова кімнатна сирена

HomeSiren — бездротова сирена з потужністю до 105 дБ. До системи безпеки Ajax Security System приєднується через захищений протокол Jeweller, дальність зв'язку — до 2000 метрів за відсутності перешкод. Оснащена світлодіодом (і дозволяє приєднати зовнішній), працює до 5 років від батарей та використовується всередині приміщень.


ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ



- 1 - Світловий індикатор.
2 - Зумер сирени під сіткою.



- 3 - Кріпильна панель SmartBracket (перфорована частина необхідна для спрацювання тампера при спробі відриву сирени від поверхні).



- 4 - QR код.
5 - Кнопка тампера.
6 - Роз'єм приєднання виносного світлового індикатора.
7 - Кнопка увімкнення / вимкнення.

Для того щоб увімкнути сирену, затисніть кнопку увімкнення / вимкнення на 3 секунди. Вимикається сирена аналогічним чином. Якщо сирена не прив'язана до хабу, вона автоматично вимикається через 6 секунд після увімкнення.

ПРИЄДНАННЯ І НАЛАШТУВАННЯ

Сирена підключається до хабу і налаштовується через мобільний додаток Ajax Security System. Розмістіть пристрій в зоні дії мережі хабу та слідуйте процедурі підключення.

Ви можете змінити в налаштуваннях потужність зумера (від 81-105 дБ на дистанції 1 м) та тривалість тривоги (від 3 до 180 секунд на кожне спрацювання). Також можна увімкнути індикацію при постановці та знятті системи з охорони, миготіння світлодіоду сирени при активній системі безпеки.

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

При виборі місця встановлення HomeSiren врахуйте віддаленість пристрою від хабу та наявність об'єктів, які перешкоджають проходженню звуку і радіосигналу.

Не встановлюйте сирену:


1. За межами приміщення (на вулиці).
2. В місцях, де звуковий сигнал буде заглушений (всередині меблів, за щільними шторами і т.д.)
3. Поблизу металевих предметів і дзеркал, які спричиняють загасання радіосигналу або які екранують його.
4. В приміщеннях з температурою та вологістю, що виходять за межі допустимих.

До монтажу пристрою шурупами, протестуйте рівень сигналу в додатку Ajax Security System протягом не менше хвилини. Тест покаже якість з'єднання сирени з хабом і підтвердить правильність вибору місця встановлення.

Статус індикатора	Рівень сигналу
Світлиться, перериваючись раз на 1,5 секунди	Відмінний рівень сигналу
Мигає 5 разів на секунду	Добрий рівень сигналу
Мигає 2 рази на секунду	Поганий рівень сигналу
Короткочасно засвічується раз на 1,5 секунди	Немає сигналу

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

1. Закріпіть панель SmartBracket шурупами або іншими не менш надійними засобами кріплення.



2. Надягніть сирену на панель SmartBracket і покрутіть за годинникову стрілку — миготіння світлового індикатора підтвердить, що тампер спрацював.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax діє протягом двох років від дати покупки і не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій не працює належним чином, рекомендуємо спочатку звернутися в службу підтримки — в половині випадків технічні питання можуть бути вирішені віддалено!

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. HomeSiren.
2. Елемент живлення CR123A (попередньо встановлені) — 2 шт.
3. Монтажний комплект.
4. Коротка інструкція.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сповіщення	Звукове
Гучність звукового оповіщення	81-105 дБ на дистанції 1 м (налаштовується)
Робоча частота п'єзовипромінювача	3,4±0,5 МГц
Захист тампером	Наявний
Діапазон частот	868,0–868,6 МГц
Максимальна потужність радіосигналу	До 20 мВт
Модуляція	GFSK
Радіосигнал	До 2000 м (за відсутності перешкод)
Живлення від батарей	2 x CR123A, 3 В
Строк роботи від елемента живлення	До 5 років
Роз'єм для приєднання зовнішнього світлодіоду	Є (живлення 3 В, 10 мА)
Діапазон робочих температур	Від 0°C до +50°
Робоча вологість	До 75%
Габарити	75 x 75 x 27 мм
Вага	96 г




UA.TR.028

HomeSiren


Беспроводная комнатная сирена

HomeSiren — беспроводная сирена с мощностью до 105 дБ. К системе безопасности Ajax подключается по защищенному протоколу Jeweller, дальность связи — до 2000 метров при отсутствии преград. Оснащена светодиодом (и позволяет подключить внешний), работает до 5 лет от батарей и используется внутри помещений.


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



- 1 - Световой индикатор.
2 - Зуммер сирены под сеткой.



- 3 - Крепежная панель SmartBracket (перфорированная часть необходима для срабатывания тампера при попытке отрыва сирены от поверхности).



- 4 - QR код.
5 - Кнопка тампера.
6 - Разъем подключения выносного светового индикатора.
7 - Кнопка включения / выключения.

Чтобы включить сирену, нажмите кнопку включения / выключения на 3 секунды. Выключается сирена аналогичным образом. Если сирена не привязана к хабу, она автоматически отключается через 6 секунд после включения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Сирена подключается к хабу и настраивается через мобильное приложение Ajax Security System. Расположите устройство в зоне действия сети хаба и следуйте процедуре подключения.

Вы можете изменить в настройках мощность зуммера (от 81–105 дБ на дистанции 1 м) и длительность тревоги (от 3 до 180 секунд на каждое срабатывание). Также можно включить индикацию при постановке и снятии системы с охраны, мигание светодиода сирены при активной системе безопасности.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

При выборе места установки HomeSiren учитывайте отдаленность устройства от хаба и наличие объектов, препятствующих прохождению звука и радиосигнала.

Не устанавливайте сирену:


1. За пределами помещения (на улице).
2. В местах, где звуковой сигнал будет заглушен (внутри мебели, за плотными шторами и тд.).
3. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих его.
4. В помещениях с температурой и влажностью, выходящими за пределы допустимых.

До монтажа устройства шурупами, протестируйте уровень сигнала в приложении Ajax Security System на протяжении не менее минуты. Тест покажет качество соединения сирены с хабом и подтвердит правильность выбора места установки.

Статус индикатора	Уровень сигнала
Горит, прерываясь раз в 1,5 секунды	Отличный уровень сигнала
Мигает 5 раз в секунду	Хороший уровень сигнала
Мигает 2 раза в секунду	Плохой уровень сигнала
Кратковременно загорается раз в 1,5 секунды	Нет сигнала

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

1. Закрепите панель SmartBracket шурупами или другими не менее надежными средствами крепежа.



2. Наденьте сирену на панель SmartBracket и проверните по часовой стрелке — мигание светового индикатора подтвердит, что тампер сработал.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройства Ajax действует на протяжении двух лет с даты покупки и не распространяется на комплектную батарею. Если устройство работает ненадлежащим образом, рекомендуем вначале обратиться в службу поддержки — в половине случаев технические вопросы могут быть решены удаленно!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. HomeSiren.
2. Элемент питания CR123A (предустановлены) – 2 шт.
3. Монтажный комплект.
4. Краткая инструкция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип оповещения	Звуковое
Громкость звукового оповещения	81–105 дБ на дистанции 1 м (настраиваемая)
Рабочая частота пьезооповещателя	3,4±0,5 кГц
Защита тампером	Есть
Диапазон частот	868,0–868,6 МГц или 868,7–869,2 МГц в зависимости от региона продажи
Максимальная мощность радиосигнала	До 20 мВт
Модуляция	GFSK
Радиосигнал	До 2000 м (при отсутствии преград)
Питание от батарей	2 x CR123A, 3 В
Срок работы от элемента питания	До 5 лет
Разъем для подключения внешнего светодиода	Есть (питание 3 В, 10 мА)
Диапазон рабочих температур	От 0°C до +50°
Рабочая влажность	До 75%
Габариты	75 x 75 x 27 мм
Вес	96 г